



Radiocomando TELCOMA

NOIRE 2 Cod. SICE 6900950
FM402 Cod. SICE 6900949

Originale

433,92

Rolling Code

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Per poter abilitare il nuovo radiocomando bisogna intervenire sulla centralina ricevente per potere accedere ai pulsanti di programmazione.**
- 2. Premere per un attimo il tasto P1** (sulla ricevente) il led L1 emetterà una serie di 5 lampeggi.
- 3. Entro questo periodo trasmettere con il radiocomando nuovo il tasto che si vuole programmare**
- 4. L'accensione fissa di L1 (sulla ricevente) per circa tre secondi** indica che il codice è stato appreso con successo.
- 5. Il led L1 riprende a lampeggiare aspettando un nuovo radiocomando**, se entro 5 lampeggi non ne riceve nessuno il ricevitore esce automaticamente dalla procedura di programmazione.
- 6. Seguire la stessa procedura per l'altro tasto** (P2 sulla ricevente)

NOTE: 1) Il lampeggio contemporaneo di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che il radiocomando è già abilitato

2) Il lampeggio alternato di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che la memoria è piena.



istruzioni per la duplicazione